

## DP3265S 16 通道 64 扫低转折 PWM 恒流源驱动

### 1 概述

DP3265S 是一款专为 LED 显示屏设计的共阳 16 通道低转折 PWM 恒流驱动芯片，片内集成高精度电流产生电路技术，使得芯片间的电流误差可控制在 2.0% 内，并且集成有多种提升 LED 显示屏显示效果的独家技术，可以给显示屏带来更多的提升。


### 2 特点

- 电源电压范围：3.5 ~ 5.5V
- 工作温度范围：-40°C ~ 85°C
- 扫描范围：1 ~ 64 扫，任意可调
- 16 个恒定电流输出通道
- 恒流输出范围
  - 0.5mA ~ 18mA ( $V_{out}=0.3V$ )
  - 0.5mA ~ 36mA ( $V_{out}=0.6V$ )
- 通道间电流误差
  - 典型值：±0.7% 最大值：±2.0%
- 芯片间电流误差
  - 典型值：±0.2% 最大值：±2.0%
- 高灰独立显示，高显示刷新率
- 优化显示状态

- 改善低灰均匀性
- 改善第一行偏暗现象
- 改善上下鬼影现象
- 改善高低灰耦合
- 改善跨板耦合
- 集成 PLL 产生内部 GCLK，EMI 更低
- 封装形式：QSOP24/QFN24
- ESD 等级高

### 3 应用领域

- 高刷新率 LED 视频显示
- 单色 双色 全彩 LED 显示
- 高密度 小间距 LED 灯板显示



DP3265S 典型应用原理图

## 目录


|                                              |    |                                  |    |
|----------------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| 1 概述.....                                    | 1  | 9.3 通过外接电阻调节输出电流.....            | 17 |
| 2 特点.....                                    | 1  | 10 典型显示效果样图.....                 | 18 |
| 3 应用领域.....                                  | 1  | 10.1 显示效果.....                   | 18 |
| 4 产品说明.....                                  | 4  | 10.1.1 去除开路坏点十字架.....            | 18 |
| 5 电路原理图.....                                 | 5  | 10.1.2 去除鬼影和无带亮效果.....           | 19 |
| 5.1 输入输出等效电路.....                            | 5  | 10.1.3 高低灰干扰及耦合显示不良效果优化.....     | 20 |
| 5.2 内部电路框图.....                              | 6  | 11 指令与寄存器.....                   | 21 |
| 6 参数表.....                                   | 7  | 11.1 寄存器指令.....                  | 21 |
| 6.1 最大极限参数.....                              | 7  | 11.2 数据指令.....                   | 21 |
| 6.2 ESD 等级.....                              | 7  | 11.3 写寄存器.....                   | 21 |
| 6.3 电气特性 (若无特殊说明, VDD=3.5V~5V, Ta=25°C)..... | 8  | 11.4 寄存器信号的发送方式.....             | 22 |
| 6.4 动态特性 (若无特殊说明, VDD=3.5V~5V, Ta=25°C)..... | 10 | 11.5 ROW 信号发送方式.....             | 22 |
| 7 时序波形图.....                                 | 10 | 11.6 PWM 显示模式.....               | 23 |
| 8 测试电路图.....                                 | 12 | 11.6.1 通用帧同步模式.....              | 24 |
| 8.1 测试电路 1.....                              | 12 | 11.6.2 高灰独立刷新同步模式.....           | 24 |
| 8.2 测试电路 2.....                              | 12 | 11.6.3 高灰独立刷新异步模式.....           | 24 |
| 8.3 测试电路 3.....                              | 13 | 11.7 PWM 显示的相关配置.....            | 24 |
| 8.4 测试电路 4.....                              | 13 | 11.7.1 行扫描数配置.....               | 24 |
| 8.5 测试电路 5.....                              | 14 | 11.7.2 行灰度级数配置.....              | 24 |
| 8.6 测试电路 6.....                              | 14 | 11.7.3 PWM 显示分组配置.....           | 25 |
| 8.7 测试电路 7.....                              | 15 | 11.7.4 内部灰度时钟配置.....             | 25 |
| 8.8 测试电路 8.....                              | 15 | 11.7.5 PWM 灰度级数以及 gamma 产生.....  | 25 |
| 9 典型特性图.....                                 | 16 | 11.8 开路检测以及去除坏点.....             | 25 |
| 9.1 恒流源精度测试图表.....                           | 16 | 12 封装散热功率(P <sub>D</sub> ).....  | 26 |
| 9.1.1 芯片间电流误差.....                           | 16 | 13 负载端电压(V <sub>LED</sub> )..... | 26 |
| 9.1.2 通道间电流误差.....                           | 16 | 14 封装信息.....                     | 27 |
| 9.2 恒流源拐点.....                               | 17 | 15 重要声明.....                     | 29 |

## 修订历史


| 版本   | 修订日期    | 修订人 | 修订内容                                                                                                                    |
|------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.0 | 2022.07 |     | 初始版本                                                                                                                    |
| V1.1 | 2022.09 | GYC | 1. 正文内容字体由宋体改为微软雅黑<br>2. 修改页脚内容：新增文件名称、修改日期格式<br>3. 产品说明、产品标记、封装尺寸新增 QFN24 封装的相关信息                                      |
| V1.2 | 2022.10 | GYC | 1. 修改首页标题的字体：由思源黑体改为微软雅黑<br>2. 修改 SDI、CLK、LE、OE、SDO 等效电路图                                                               |
| V1.3 | 2022.11 | GYC | 1. 修改封装信息内容                                                                                                             |
| V2.0 | 2023.05 | WM  | 更新文档结构<br>新增如下内容：<br>1. 芯片版本说明<br>2. 测试电路图<br>3. 时序波形图<br>4. 典型特性图<br>5. 部分显示效果样图<br>6. 指令与寄存器<br>7. 封装散热功率<br>8. 负载端电压 |
| V2.1 | 2023.10 | WM  | 1. 修改文档格式                                                                                                               |
| V2.2 | 2023.12 | WM  | 1. 修改 11.2 数据指令                                                                                                         |
| V2.3 | 2024.08 | WM  | 1. 新增 DCLK,SDI,LE 的之间的保持时间和建立时间                                                                                         |

## 4 产品说明

### ● 引脚定义



QSOP24 引脚定义图



QFN24 引脚定义图

### ● 引脚说明

| QSOP24 引脚号 | QFN24 引脚号     | 引脚名称         | 引脚说明                      |
|------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 1          | 10            | GND          | 芯片接地端                     |
| 2          | 23            | SDI          | 串行数据输入端                   |
| 3          | 24            | CLK          | 串行时钟输入端                   |
| 4          | 1             | LE           | 数据与指令的锁存端，不同的 LE 长度代表不同指令 |
| 5 ~ 20     | 2 ~ 9 11 ~ 18 | OUT0 ~ OUT15 | 恒流输出端                     |
| 21         | 20            | ROW          | 换行信号                      |
| 22         | 19            | SDO          | 串行数据输出端                   |
| 23         | 21            | REXT         | 接外置电阻端                    |
| 24         | 22            | VDD          | 芯片电源端                     |

QSOP24 引脚说明

### ● 产品订购信息

| 产品名称    | 封装形式   | 包装方式 | 数量/盘 | 湿敏等级  |
|---------|--------|------|------|-------|
| DP3265S | QSOP24 | 编带   | 4000 | MSL=3 |
|         | QFN24  | 编带   | 5000 |       |

● 产品标记



QSOP24



QFN24

DP3265S 为产品品名


XXXXXX 代表产品批次号，DP3265S 分为 A、B 两个版本，A、B 两个版本不建议混用

| 版本          | 版本说明         |
|-------------|--------------|
| DP3265S A 版 | 批次号为 XXXXXX  |
| DP3265S B 版 | 批次号为 PXXXXXX |


## 5 电路原理图

### 5.1 输入输出等效电路


SDI,CLK,LE,OE 输入端



SDO 输出端



## 5.2 内部电路框图



内部电路示意图

## 6 参数表

### 6.1 最大极限参数

| 项目     | 符号        | 额定值                 | 单位  |
|--------|-----------|---------------------|-----|
| 电源电压   | $V_{DD}$  | 0 ~ 6               | V   |
| 输出电流   | $I_O$     | 36                  | mA  |
| 输入电压   | $V_{IN}$  | -0.4 ~ $V_{DD}+0.4$ | V   |
| 输出耐受电压 | $V_{OUT}$ | 11                  | V   |
| 时钟频率   | $F_{CLK}$ | 25                  | MHz |
| 工作温度   | $T_{opr}$ | -40 ~ 85            | °C  |
| 存储温度   | $T_{stg}$ | -55 ~ 150           | °C  |

- 所有的电压值均是以芯片接地端（GND）做为参考点，最大极限参数的测试温度为 25°C。
- 若实际工作条件超过规定值可能会造成元件永久的损伤；若实际工作条件略低于最大值并长时间工作可能会降低元件的可靠性。上述仅是部分规定值，本产品不支持在规格之外的其他条件的功能操作。
- 表贴产品焊接温度最高峰值不能超过 260°C，温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏厂商建议由工厂自行设定。

### 6.2 ESD 等级

| 符号          | 条件                           |               | 最小值 | 典型值  | 最大值 | 单位 |
|-------------|------------------------------|---------------|-----|------|-----|----|
| $V_{(ESD)}$ | 人体放电模型<br>(HBM) <sup>1</sup> | OUTn Pin-GND  | -   | ±8   | -   | kV |
|             |                              | OTHER Pin-GND | -   | ±8   | -   | kV |
|             | 机器模型 (MM) <sup>2</sup>       | OUTn Pin-GND  | -   | ±0.4 | -   | kV |
|             |                              | OTHER Pin-GND | -   | ±0.4 | -   | kV |

- [1]所有管脚的最低 HBM 模型 ESD 电压符合 JEDEC JS-001-2017 文件的 Class-3B 标准。
- [2]所有管脚的最低 MM 模型 ESD 电压符合 JEDEC EIA/JESD22-A115C 文件的 Class-C 标准。

### 6.3 电气特性 (若无特殊说明, $V_{DD}=3.5V \sim 5V$ , $T_a=25^\circ C$ )


| 项目        | 符号                 | 测试电路 | 测试条件                                                                       |                       | 最小值   | 典型值   | 最大值   | 单位 |
|-----------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|----|
| REXT 电压特性 | VR_TT              | 1    | V <sub>DD</sub> =5V,R <sub>EXT</sub> =1K<br>IGAIN=100%,T <sub>a</sub> =25℃ |                       | 1.499 | 1.513 | 1.526 | V  |
|           | VR_LT              |      | V <sub>DD</sub> =5V<br>R <sub>EXT</sub> =1K<br>IGAIN=100%                  | T <sub>a</sub> =-40℃  | -     | 1.501 | -     | V  |
|           | VR_HT              |      | T <sub>a</sub> =85℃                                                        | -                     | 1.521 | -     | V     |    |
|           | VR_LV              |      | T <sub>a</sub> =25℃<br>R <sub>EXT</sub> =1K<br>IGAIN=100%                  | V <sub>DD</sub> =5.5V | -     | 1.516 | -     | V  |
|           | VR_HV              |      | V <sub>DD</sub> =3.5V                                                      | -                     | 1.510 | -     | V     |    |
| 恒流输出拐点    | V <sub>OUT1</sub>  | 2    | V <sub>DD</sub> =5.0V<br>R <sub>EXT</sub> =1k<br>拐点等级 0                    | IOUT=18mA             | -     | 252   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT2</sub>  |      |                                                                            | IOUT=9mA              | -     | 210   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT3</sub>  |      |                                                                            | IOUT=4.5mA            | -     | 190   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT4</sub>  |      | V <sub>DD</sub> =5.0V<br>R <sub>EXT</sub> =1k<br>拐点等级 1                    | IOUT=18mA             | -     | 283   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT5</sub>  |      |                                                                            | IOUT=9mA              | -     | 241   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT6</sub>  |      |                                                                            | IOUT=4.5mA            | -     | 220   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT7</sub>  |      | V <sub>DD</sub> =5.0V<br>R <sub>EXT</sub> =1k<br>拐点等级 2                    | IOUT=18mA             | -     | 313   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT8</sub>  |      |                                                                            | IOUT=9mA              | -     | 272   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT9</sub>  |      |                                                                            | IOUT=4.5mA            | -     | 250   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT10</sub> |      | V <sub>DD</sub> =5.0V<br>R <sub>EXT</sub> =1k<br>拐点等级 3                    | IOUT=18mA             | -     | 342   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT11</sub> |      |                                                                            | IOUT=9mA              | -     | 302   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT12</sub> |      |                                                                            | IOUT=4.5mA            | -     | 280   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT13</sub> |      | V <sub>DD</sub> =5.0V<br>R <sub>EXT</sub> =1k<br>拐点等级 4                    | IOUT=18mA             | -     | 420   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT14</sub> |      |                                                                            | IOUT=9mA              | -     | 382   | -     | mV |
|           | V <sub>OUT15</sub> |      |                                                                            | IOUT=4.5mA            | -     | 360   | -     | mV |
| 恒流源输出范围   | IOUT               | 2    | 拐点等级 0                                                                     |                       | 0.5   | -     | 18    | mA |
|           | IOUT1              |      | 拐点等级 1                                                                     |                       | 0.5   | -     | 21    | mA |
|           | IOUT2              |      | 拐点等级 2                                                                     |                       | 0.5   | -     | 25    | mA |
|           | IOUT3              |      | 拐点等级 3                                                                     |                       | 0.5   | -     | 30    | mA |
|           | IOUT4              |      | 拐点等级 4                                                                     |                       | 0.5   | -     | 36    | mA |
| 片间输出电流误差  | DCHIP              | 2    | VDS=0.6V                                                                   |                       | —     | ±0.2  | ± 2.0 | %  |



|                  |                  |                    |   |                                                |                     |       |                     |     |
|------------------|------------------|--------------------|---|------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-----|
| 通道间输出电流误差        |                  | DCHL               | 2 | VDS=0.6V                                       | —                   | ± 0.7 | ±2.0                | %   |
| 恒流误差/ VDS 变化量    |                  | %/Δ VDS            | 2 | VDS=0.3~3.0V                                   | —                   | —     | ± 1.0               | %/V |
| 恒流误差/VDD 变化量     |                  | %/Δ VDD            | 2 | VDD=3.5V~5.0V                                  | —                   | —     | ± 1.0               | %/V |
| ON 时的输出电压        |                  | V <sub>O(ON)</sub> | 2 | OUT0~OUT15                                     | 0.3                 | -     | V <sub>DD</sub>     | V   |
| SDO 驱动<br>电流     | 高电平              | IOH                | 3 | VDD=5V                                         | —                   | -22   | —                   | mA  |
|                  | 低电平              | IOL                |   |                                                | —                   | 23    | —                   | mA  |
| 输出电平             | 高电平              | VOH                | 4 | IOH=-1mA                                       | 4.6                 | —     | —                   | V   |
|                  | 低电平              | VOL                |   | IOL=1mA                                        | —                   | —     | 0.4                 | V   |
| 高电平逻辑输入电压        |                  | V <sub>IH</sub>    | 5 | -                                              | 0.7*V <sub>DD</sub> | -     | V <sub>DD</sub>     | V   |
| 低电平逻辑输入电压        |                  | V <sub>IL</sub>    |   | -                                              | GND                 | -     | 0.3*V <sub>DD</sub> | V   |
| 电源电流<br>(白屏功耗)   |                  | I <sub>DD1</sub>   | 6 | R <sub>EXT</sub> =3K, 白屏<br>IOUT=6mA, 刷新率 3840 | -                   | 5.2   | -                   | mA  |
| 电源电流<br>(黑屏节能功耗) | I <sub>DD3</sub> | 6                  | 6 | R <sub>EXT</sub> =3K, 黑屏<br>IOUT=6mA, 性能优先     | -                   | 3.82  | -                   | mA  |
|                  | I <sub>DD4</sub> |                    |   | R <sub>EXT</sub> =3K, 黑屏<br>IOUT=6mA, 低功耗优先    | -                   | 1.61  | -                   | mA  |
|                  | I <sub>DD5</sub> |                    |   | R <sub>EXT</sub> =3K, 黑屏<br>IOUT=6mA, 极低功耗     | -                   | 0.7   | -                   | mA  |

## 6.4 动态特性 (若无特殊说明, $V_{DD}=3.5V \sim 5V$ , $T_a=25^\circ C$ )

| 项目         | 符号               | 测试电路 | 测试条件                                    | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------|------------------|------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| CLK-SDO 延迟 | TPHL             | 7    | $V_{DD}=5V$ ,<br>$FDCLK=12.5MHz$        | -   | 50  | -   | ns |
| CLK-SDO 延迟 | TPLH             |      | $V_{DD}=5V$ ,<br>$FDCLK=12.5MHz$        | -   | 50  | -   | ns |
| 恒流输出上升时间   | tOR              |      | $I_{OUT}=10mA$ ,<br>$\Delta V_{OUT}=3V$ | -   | 45  | -   | ns |
| 恒流输出下降时间   | tOF              |      | $I_{OUT}=10mA$ ,<br>$\Delta V_{OUT}=3V$ | -   | 35  | -   | ns |
| 建立时间       | t <sub>st</sub>  | 8    | $V_{DD}=5.0V$                           | 10  | -   | -   | ns |
| 保持时间       | t <sub>hd</sub>  |      |                                         | 10  | -   | -   | ns |
| 建立时间       | t <sub>st1</sub> |      |                                         | 10  | -   | -   | ns |
| 保持时间       | t <sub>hd1</sub> |      |                                         | 10  | -   | -   | ns |

## 7 时序波形图






## 8 测试电路图

### 8.1 测试电路 1


- 外置电阻电压



测试电路 1 示意图

### 8.2 测试电路 2


- 恒流输出拐点电压&对应拐点电流（开路检测状态下）



测试电路 2 示意图

### 8.3 测试电路 3


- IOH、IOL



测试电路 3 示意图

### 8.4 测试电路 4


- VOH、VOL



测试电路 4 示意图

## 8.5 测试电路 5


- VIH、VIL



测试电路 5 示意图

## 8.6 测试电路 6


- 电源电流



测试电路 6 示意图

## 8.7 测试电路 7


- 动态特性



测试电路 7 示意图

## 8.8 测试电路 8

- 动态特性




测试电路 8 示意图


## 9 典型特性图

### 9.1 恒流源精度测试图表

#### 9.1.1 芯片间电流误差




#### 9.1.2 通道间电流误差




## 9.2 恒流源拐点

将 DP3265S 应用于 LED 显示屏设计时，通道间甚至芯片间的电流差异极小。此源自于 DP3265S 优异的恒流输出特性：

- 片内通道间的最大电流小于 $\pm 2.0\%$ ，而芯片间的最大电流误差小于 $\pm 2.0\%$ ；
- 当负载端电压(Vout)变化时，其输出电流的稳定性不受影响，如下图所示：



低转折模式，VDD=3.5V-5.5V 时，IOUT 与 VOUT 之间的关系曲线




非低转折模式，VDD=3.5V-5.5V 时，IOUT 与 VOUT 之间的关系曲线

## 9.3 通过外接电阻调节输出电流

输出电流值计算公式如下：

$$I_{OUT} = \frac{I_{GAIN} \times 18}{R_{EXT}}, \quad 12.5\% \leq I_{GAIN} \leq 200\%$$

公式中的  $R_{EXT}$  为芯片 23PIN REXT 端口对地的电阻值。比如，当电流增益  $I_{GAIN}=100\%$ ， $R_{EXT}=1k\Omega$  时通过计算公式可得输出电流值 18mA。



IGAIN=100%,  $R_{EXT}$  与  $I_{OUT}$  之间的关系曲线

## 10 典型显示效果样图


- 具体显示效果会受灯板条件及寄存器参数影响，以下测试结果仅具有参考意义。

### 10.1 显示效果


#### 10.1.1 去除开路坏点十字架

下面是去除开路坏点十字架前后显示效果对比图，可以看到：

- 芯片执行去除开路坏点十字架功能后可以良好的去除坏点十字架，优化显示效果。



去除开路坏点十字架前显示效果




去除开路坏点十字架后显示效果

## 10.1.2 去除鬼影和无带亮效果

下面是去除鬼影和无带亮效果，可以看到：


- 斜扫描下鬼影，文字鬼影等问题观察不到。
- 高亮块带亮，斜扫描叠加高亮块带亮测试显示效果很好。
- 芯片显示出了良好的显示效果。




斜扫描下鬼影测试显示效果



文字鬼影测试显示效果



高亮块带亮测试显示效果




斜扫描叠加高亮块带亮测试显示效果


### 10.1.3 高低灰干扰及耦合显示不良效果优化

下图是高低灰干扰及耦合显示不良效果优化效果，可以看到：

- 黑块低灰耦合与白块低灰耦合均感受不到。
- 芯片显示出了良好的显示效果。



黑块低灰耦合测试显示效果



白块低灰耦合测试显示效果

## 11 指令与寄存器

### 11.1 寄存器指令

| 指令名称       | LE | 描述                 |
|------------|----|--------------------|
| DATA_LATCH | 1  | 锁存 16bit 数据送给 SRAM |
| VSYNC      | 3  | 更新显示数据             |
| WR_CFG     | 5  | 写寄存器               |
| PRE_ACT    | 14 | 写使能                |

### 11.2 数据指令

| 数据发送顺序 | 行       | 通道                 |
|--------|---------|--------------------|
| 1      | Line 0  | Channel 15 (OUT15) |
| 2      |         | Channel 14 (OUT14) |
| .....  |         | .....              |
| 16     |         | Channel 0 (OUT0)   |
| 17     | Line 1  | Channel 15 (OUT15) |
| 18     |         | Channel 14 (OUT14) |
| .....  |         | .....              |
| 32     |         | Channel 0 (OUT0)   |
| .....  |         |                    |
| 1009   | Line 63 | Channel 15 (OUT15) |
| 1010   |         | Channel 14 (OUT14) |
| .....  |         | .....              |
| 1024   |         | Channel 0 (OUT0)   |

### 11.3 写寄存器

先发送 PRE\_ACT，然后执行 WR\_CFG，LE 为 5 个 DCLK 的宽度，先输入的 8bit 为寄存器地址位，后输入的 8bit 为对应寄存器地址的数据位。

例如：


{A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0} = 8' b0000\_0111;

{D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0}=8' b1001\_1101;

即表示将寄存器 0x07 (8' b0000\_0111) 设置为 8' b1001\_1101。

## 11.4 寄存器信号的发送方式

具体驱动方式如下：




如上图，每帧发送指令与数据的顺序：

1. 发送 VSYNC。
2. 发送 PRE\_ACT。
3. 发送 WR\_CFG，写入寄存器配置。每帧可以只写一个地址的寄存器值，13 帧完成所有寄存器的刷新（共 13 个有效寄存器地址），以节约配置时间。
4. 发送 DAT\_LAT 若干次，配合 SDI 写入显示数据。
5. 显示数据发送位数为 16bit，DP3265 芯片只接收发送数据的低 14bit 数据。

## 11.5 ROW 信号发送方式

DP3265 集成片内 GCLK 产生电路，将通用恒流芯片的 OE 信号更改为了 ROW 信号，使用 ROW 的上升沿表示一行显示的开始，其中 ROW 的高电平宽度有两种，分别为：

1. W12：代表 ROW 的高电平宽度为 12 个 DCLK 的宽度
2. W4：代表 ROW 的高电平宽度为 4 个 DCLK 的宽度



如上图，发送 ROW 信号，仅第 1 组(Group 0)的第 1 行(Line 0)需发送 W12 的 ROW 信号，其他 ROW 信号都按照 W4 发送。


## 11.6 PWM 显示模式

DP3265 片内集成了 3 种 PWM 显示模式：

1. 通用帧同步模式
2. 高灰数据独立刷新同步模式
3. 高灰数据独立刷新异步模式

其中的高灰数据独立刷新工作模式下，因为高灰数据独立的高刷新而消除了通用帧同步模式下的帧间黑场时间，可以带来更好的拍照效果。

### 1. 通用帧同步模式



显示组数为控制卡自动配置

组数（取整）= 帧周期 / 一组的显示时间

一组的显示时间 = 一行的显示时间 \* 扫描行数

一行的显示时间 =  $(2 * (\text{reg0x05}[7:4] + 1) + 2 * (\text{reg0x05}[3:0] + 1) + 4 * (\text{reg0x04}[6:0] + 1)) / (\text{reg0x06}[2:0] + 1) + \text{换行时间}$

### 2. 高灰度独立刷新同步模式



显示组数为控制卡自动配置

组数（取整）= 帧周期 / 一组的显示时间

一组的显示时间 = 一行的显示时间 \* 扫描行数

一行的显示时间 =  $(2 * (\text{reg0x05}[7:4] + 1) + 2 * (\text{reg0x05}[3:0] + 1) + 4 * (\text{reg0x04}[6:0] + 1)) / (\text{reg0x06}[2:0] + 1) + \text{换行时间}$

### 3. 高灰度独立刷新异步模式



显示组数为手动配置（默认配置为64组）

一组的显示时间 = 一行的显示时间 \* 扫描行数

一行的显示时间 =  $(2 * (\text{reg0x05}[7:4] + 1) + 2 * (\text{reg0x05}[3:0] + 1) + 4 * (\text{reg0x04}[6:0] + 1)) / (\text{reg0x06}[2:0] + 1) + \text{换行时间}$

### 11.6.1 通用帧同步模式

工作方式和相关配置为：

1. 将 PWM 显示模式设定为通用帧同步模式
2. 每行的 DCLK 个数根据公式进行计算
3. 配置显示数据组数， $\text{reg0x03}[6:0] = \text{刷新率}/\text{帧率}-1$  (最大支持 64 组数据，超出按 64 组配寄存器)
3. VSYNC 之后显示第 1 组(Group 0)的第 1 行(Line 0)
4. 当前帧的数据显示完成之后停止显示，直到下一个 VSYNC 的到来

### 11.6.2 高灰独立刷新同步模式

工作方式和相关配置为：

1. 将 PWM 显示模式设定为高灰数据独立刷新帧同步模式
2. 每行的 DCLK 个数根据公式进行计算
3. 按照通用帧同步模式来配置显示数据组数：  
 $\text{显示数据组数} = \text{round}(1/\text{帧率}/(\text{行扫描数} \times \text{每一行的显示时间}))$   
 $\text{reg0x03}[6:0] = \text{显示数据组数}-1$  (最大支持 64 组数据，超出按 64 组配寄存器，最大视觉刷新 3840)
4. ROW 按照固定的显示频率连续发送，不间断。ROW 的频率与 VSYNC 无关  
 $\text{ROW 信号的频率} = 1/\text{一行的显示时间} = 1/\text{两个 ROW 上升沿之间的时间}$
5. 第 0 组第 0 行发送 W12 的 ROW 信号，其他情况发送 W4 的 ROW 信号  
每 (组数 \* 行扫描数) 个 ROW 信号，只有一个 W12，且按照此方式一直循环。

### 11.6.3 高灰独立刷新异步模式

工作方式和相关配置为：

1. 将 PWM 显示模式设定为高灰数据独立刷新异步模式
2. 每行的 DCLK 个数根据公式进行计算
3. 显示数据组数通过手动配置，默认为 64 组 ( $\text{reg0x03}[6:0] = 7'h3f$ )，最大只支持 64 组。
4. ROW 按照固定的显示频率连续发送，不间断。ROW 的频率与 VSYNC 无关  
 $\text{ROW 信号的频率} = 1/\text{一行的显示时间} = 1/\text{两个 ROW 上升沿之间的时间}$
5. 第 0 组第 0 行发送 W12 的 ROW 信号，其他情况发送 W4 的 ROW 信号  
每 (组数 (按照寄存器配置值) \* 行扫描数) 个 ROW 信号，只有一个 W12，且按照此方式一直循环。一帧时间里可以循环次数不限制，刷新率可以大于 3840

说明：

高灰数据独立刷新帧同步模式与异步模式的主要差异在于：

1. 高灰数据独立刷新帧同步模式：显示数据组数根据显示帧时间自动配置
2. 高灰数据独立刷新异步模式：显示数据组数可以手动配置

## 11.7 PWM 显示的相关配置

### 11.7.1 行扫描数配置

DP3265 最大支持 64 行扫描，配置为  $\text{reg0x02}[5:0] = \text{行扫描数}-1$

### 11.7.2 行灰度级数配置

$\text{reg0x04}[6:0]$  代表一行的 PWM 显示长度，一行的 PWM 显示长度 =  $4 * (\text{reg0x04}[6:0] + 1)$ ，最大支持  $64 \times 4 = 256$

### 11.7.3 PWM 显示分组配置

reg0x03[6:0]代表 PWM 显示分组数, PWM 显示分组数= reg0x03[6:0]+1, 最大支持分组数为 64 组

在帧同步模式下, PWM 显示分组数=刷新率/帧率, 配置 reg0x03[6:0]=刷新率/帧率-1(最大支持 64 组数据, 超出按 64 组配寄存器)

在异步模式下, PWM 显示分组可独立配置 (与刷新率无关)

### 11.7.4 内部灰度时钟配置



DP3265 片内集成 PLL 产生灰度时钟 GCLK, 相关计算公式如下:

$$FGCLK = FDCLK * \text{分频系数}$$

### 11.7.5 PWM 灰度级数以及 gamma 产生

PWM 灰度级数(最大值)=行灰度级数\*PWM 显示分组

Gamma 可根据 PWM 灰度级数(最大值)来进行运算和产生 (此部分由控制卡厂商按照自己的 gamma 产生公式来进行产生)

芯片灰度级数最大只支持 14bit (低 14 位有效)

### 11.8 开路检测以及去除坏点

勾选【去除坏点】: reg0x0c[1]=1;

不勾选【去除坏点】: reg0x0c[1]=0

## 12 封装散热功率( $P_D$ )

封装体的最大散热功率, 是由公式  $P_{D(max)} = \frac{(T_j - T_a)}{R_{th(j-a)}}$  来决定的

16 个通道全部打开时, 实际功率为:


$$P_{D(act)} = I_{DD} * V_{DD} + I_{OUT} * Duty * V_{DS} * 16$$

为确保  $P_{D(act)} \leq P_{D(max)}$  输出的最大电流与占空比占空比之间的关系为:

$$I_{OUT(max)} = \frac{\frac{T_j - T_a}{R_{th(j-a)}} - (I_{DD} * V_{DD})}{V_{DS} * Duty * 16}$$


其中  $T_j$  为结温 ( $T_j=150^{\circ}\text{C}$ ),  $T_a$  为环境温度,  $V_{DS}$  为恒流输出端口电压,  $Duty$  为占空比,  $R_{th(j-a)}$  为封装的热阻。

| 封装     | $R_{th(j-a)} (^{\circ}\text{C}/\text{W})$ | $P_{D(max)} (\text{W})$ |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------|
| QSOP24 | 62                                        | 2.01                    |
| QFN24  | 41.8                                      | 2.99                    |



## 13 负载端电压( $V_{LED}$ )


为使封装体散热能力达到优化, 建议输出端电压 ( $V_{DS}$ ) 的最佳操作范围是  $0.3\text{V} \sim 1.0\text{V}$  (此时  $I_{OUT}=0.5 \sim 36\text{mA}$ )。如果  $V_{DS}=V_{LED}-V_F$  且  $V_{LED}=5\text{V}$ , 此时过高的输出端电压( $V_{DS}$ )可能会导致  $P_{D(act)} > P_{D(max)}$ ; 在此状况, 建议尽可能使用较低的  $V_{LED}$  电压供用, 也可用外串电阻或稳压管当作  $V_{DROP}$ 。此刻导致  $V_{DS}=(V_{LED}-V_F)-V_{DROP}$ , 达到降低输入电压( $V_{DS}$ )值的效果。外串电阻或稳压管的应用图可参考下图。





## 14 封装信息


- QSOP24 塑封规格图



|    | 毫米(mm)   |          |
|----|----------|----------|
|    | 最小值(Min) | 最大值(Max) |
| A  | —        | 1.95     |
| A1 | 0.05     | 0.35     |
| A2 | 1.05     | —        |
| b  | 0.1      | 0.4      |
| c  | 0.05     | 0.254    |
| D  | 8.2      | 9.2      |
| E1 | 3.6      | 4.2      |
| E  | 5.6      | 6.5      |
| e  | 0.635TYP |          |
| L  | 0.3      | 1.5      |
| θ  | 0°       | 10°      |



● QFN24 塑封规格图



|    | 毫米(mm)      |             |
|----|-------------|-------------|
|    | 最小值(Min)    | 最大值(Max)    |
| A  | 0.700/0.800 | 0.800/0.900 |
| A1 | 0.000       | 0.050       |
| A3 | 0.203REF    |             |
| D  | 3.924       | 4.076       |
| E  | 3.924       | 4.076       |
| D1 | 2.6         | 2.8         |
| E1 | 2.6         | 2.8         |
| k  | 0.20MIN     |             |
| b  | 0.200       | 0.300       |
| e  | 0.500TYP    |             |
| L  | 0.324       | 0.476       |

## 15 重要声明

德普微尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。客户在下订单前应联系德普微获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的本公司销售条款与条件。

德普微会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

本产品规格书未包含任何针对德普微或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，德普微不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性，特定目的的适用性或者不侵犯德普微或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，德普微也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

德普微对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用本公司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

针对本规格书所披露的内容，在未获得德普微的授权下，任何第三方不得使用、复制、转换，一经发现本公司必依法追究其法律责任，并赔偿由此对本公司造成的一切损失。

请注意在本资料记载的条件范围内使用产品，特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和（或）事故等的损害，本公司对此概不承担任何责任。

本公司一直致力于提高产品的质量和可靠度，但所有的半导体产品都有一定的失效概率，这些失效概率可能会导致一些人身事故、火灾事故等。当设计产品时，请充分留意冗余设计并采用安全指标，这样可以避免事故的发生。

使用本公司的 IC 生产产品时，如因其产品中对该 IC 的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，包含本 IC 产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。